

JoMI 100 蓝牙手咪			
外观特性	三防等级	IP54	
	尺寸		
	重量		
硬件特性	蓝牙芯片	支持 V4.0	
		A2DP	
	扬声器	3w	
	MIC	双 mic，软件降噪	
	指示灯	蓝牙开关指示灯 蓝色	蓝牙配对时，灯常亮，配对成功闪烁 3 秒，配对失败就直接灯灭
		对讲指示灯 绿色	通话或对讲时，灯常亮；通话或对讲结束后，灯灭
		电源指示灯 红色	开机后，灯常亮；充电时，灯闪烁；充电结束后，灯常亮
	接口	3.5mm 耳机	
		Micro USB	
	按键	开关键，音量加减键，PTT，SOS	
	电池	1000mAh	
	工作范围	>10m	
	充电	2 小时完成充电	
	工作时间	75 小时	
	待机时间	250 小时	
功能描述	手机与手咪配对	1、手机和手咪达到一键配对，并通过语音或 LED 灯指示配对成功。	
		2、在重新开机，自动使用上一次配对	
	手机与手咪配对成功后	3、按手咪的 PTT 键可以接听/挂断电话	
		4、按手咪上的 PTT 键可以使手机打开对讲软件到默认操作界面，（如通话历史）	
		5、按下 SOS 键 5s 后，手咪向手机发出 SOS 信号，由手机处理 SOS 信号	
		6、回声消除，噪声抑制	
		7、手机和手咪在待机时，蓝牙模块支持相互唤醒	